

DATA LIST

OBK WALLCHARGE




Wallcharge OBK představuje špičku v oblasti domácího nabíjení elektromobilů, kombinující nejmodernější technologie s vysokou bezpečností a spolehlivostí.

Díky bohatým zkušenostem a inovativním technologiím nabízí náš wallcharge rychlé a efektivní nabíjení a jednoduchou instalaci, která splňuje i ty nejnáročnější požadavky uživatelů.

Náš sortiment odráží požadavky koncových uživatelů i nejsilnější technické možnosti naší společnosti.



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Proč náš wallcharge?

V kombinaci s OBK SMART dokáže wallcharger nabíjet elektromobil z fotovoltaiky nebo automaticky vybrat nejvýhodnější dobu nabíjení podle cen elektřiny. Stačí nastavit čas odjezdu a systém se postará o zbytek, včetně rychlého nabíjení, když je potřeba.

Bezpečnost

Nabíjecí stanice je vybavena pokročilými bezpečnostními prvky, které chrání vozidlo i elektrickou síť před přetížením, přehřátím a zkratem.

Vysoký výkon

Wallcharger nabízí nabíjecí výkon až 32 A, což umožňuje rychlé a efektivní dobíjení elektromobilu doma i ve firmě.

Konstrukce

Robustní a kompaktní provedení zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Je vhodné pro vnitřní i venkovní instalaci a chrání zařízení před prachem a vlhkostí.

Úspora nákladů

Domácí nabíjení je výrazně levnější než na veřejných stanicích a umožňuje sledovat spotřebu i plánovat nabíjení podle výhodnějších tarifů.

Integrace s OBK-SMART

Propojení s řídicím systémem OBK-SMART umožňuje efektivní řízení spotřeby a maximální úsporu nákladů.

DATA LIST

OBK WALLCHARGE



OBK WALLCHARGE

Základní parametry

Model	OBK-WALLCHARGE
Typ zařízení	Nabíjecí stanice pro elektromobily
Výkon	16-32A
Napětí	230-400V
Pracovní teplota	- 10 až 75 ° C
POWER	USB - C

Rozšířené parametry

Frekvence sítě	50 Hz
Průřez připojení	Verze 16A 6mm ²
Průřez připojení	Verze 32A 10mm ²
Třída ochrany	1
Certifikace	CE
Stupeň krytí	IP 54
Rozměry	270Šx411Vx94H (mm)
Váha	až 14.5 kg
Vnější podmínky	vlhkost nízká nekondenzující
Provozní teplota	-10 až +50 nepřímé záření slunce
Možnost délky kabelu	5 nebo 7 metrů
Doporučené bezpečnostní zařízení	montáž proudového chrániče typu B
Upevnění na zeď	pomocí 4 šroubů dle výkresu

